

2 Ottobre 2017

MIGLIORAMENTO DEL PRODOTTO!

MRMINI1E +

[Ricevitore miniaturizzato 433.920 MHz, 1 canale]



lunghezza cavo = 40cm

- ▶ 1 canale / memoria 1000 codici
- ▶ Uscita su filo
- ▶ **Nuovo!** Micro-match per collegare il GT+ e gestire la memoria del ricevitore via il WINACCESS
- ▶ Monostabile / Bistabile
- ▶ Possibilità di collegare un'antenna esterna
- ▶ Compatibile con tutti i trasmettitori Prastel in 433 MHz e anche con il SLIM+ per una comunicazione crittata
- ▶ MRMINI1E diventa MRMINI1E+



+ prodotto

- ▶ Piccolo formato
- ▶ Comunicazione crittata
- ▶ Uscita su filo (40 cm)
- ▶ Antenna fornita



CARATTERISTICHE TECNICHE
Box in policarbonato
Alimentazione : 12/24 Vac/cc
Frequenza : 433,920 MHz
Assorbimento : 20 mA al riposo / 40 mA max
Tipo di uscita relè : monostabile, bistabile
Capacità contatto : 0.5A @ 24Vac/cc
T° funzionamento: -20°C / + 55°C
Grado di protezione : IP20
Dimensioni e peso : 72x35x21 mm - 40g

433,920 MHz

Trasmettitori compatibili



SLIM+



SLIM2E/4E



TC2E/4E



MPSTP2E



MPSTF3E



MPSTL4E/4EMAX

Se non vuole più ricevere la newsletter da Prastel, può rispondere STOP a questa email

